

CM61-SL

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МИКРОМОТОРИ ЗА ДЕНТАЛНА ПРАКТИКА

Най-новият безчетков микроmotor със/без светлина, с/без интегриран спрей

new



new



- Надежен и мощен електрически безчетков микроmotor
- Най-късият сред мощните
- Вградена спрей система
- Вграден източник на LED светлина
- Цвят на светлината - дневна
- Стабилна скорост при променливо натоварване
- Защита от претоварване
- Без вибрации
- Изключително тих благодарение на минималното количество охлаждащ въздух
- Специалното електронно управление CM61-PCBV е предназначено за инсталиране в дентални юнити

Безчетков микроmotor	CM61-SL	CM61-S	CM61
За дентална практика			
Въртящ момент max	3.3 Ncm	3.3 Ncm	3.3 Ncm
Честота на въртене	1000 ÷ 50 000 min ⁻¹	1000 ÷ 50 000 min ⁻¹	1000 ÷ 50 000 min ⁻¹
Стерилизиране в автоклав	при 135° C	при 135° C	при 135° C
	С интегриран спрей и светлина	С интегриран спрей, без светлина	Без спрей и светлина
Размери	ø 22,5 x L 45.8 mm	ø 22,5 x L 38 mm	ø 22,5 x L 38 mm
Тегло	84 g	64 g	64 g
Източник на светлина	LED с висока яркост	-	-
Захранване	CM61-PCBV	CM61-PCB	CM61-PCB
Стандарти за съответствие	93/42/EEC, ISO13485, ISO9001	93/42/EEC, ISO13485, ISO9001	93/42/EEC, ISO13485, ISO9001
Гаранция	2 години	2 години	2 години

MICRO MOTOR®



Микроmotor ООД

бул. Цариградско шосе 133, 1784 София, България, БИЦ-ИЗОТ, ет. 5, офис 529

Тел. (+359 2) 971 83 36, Тел./факс (+359 2) 971 85 02, GSM (+359) 888 72 99 35

E-mail: micromotor@tea.bg

www.micromotor-bg.com

CM61-SL Безчетков микроmotor със спрей и светлина



Безчетков микроmotor със спрей и светлина
Скорост на въртене $1000 \div 50\,000 \text{ min}^{-1}$
Въртящ момент max 3.3 Ncm
 $\varnothing 22,5 \times L 45,8 \text{ mm}$
Тегло 84 g
тип CM61-MSL, код за поръчка C0300SL



Шлаух за безчетков микроmotor със спрей и светлина
Дължина 1,80 m
тип CM60-HSL, код за поръчка C0201HSL



Безчетков микроmotor със спрей и светлина + шлаух
тип CM61-MHSL, код за поръчка C0321SL



Блок за управление на безчетков микроmotor
Захранващо напрежение - $24 \pm 2 \text{ V AC}$
Изходно напрежение - 30 V DC
Размери: $120 \times 40 \times 80 \text{ mm}$
Тегло - 275 g
Пневматичен превключвател - $1 \div 3 \text{ bar}$
тип CM61-PCBL, код за поръчка C0310L



Комплектът CM61-SL съдържа:

- Безчетков микроmotor CM61-MSL;
- Блок за управление - CM61-PCBL;
- Шлаух - CM60-HSL;
- Потенциометър - $10 \text{ k } \Omega$, $0,5 \text{ W}$;
- Превключвател 6A, 250 VAC.

тип CM61-SL, код за поръчка C0360SL

CM61-S Безчетков микроmotor със спрей



Безчетков микроmotor със спрей, без светлина
Скорост на въртене $1000 \div 50\,000 \text{ min}^{-1}$
Въртящ момент max 3.3 Ncm
 $\varnothing 22,5 \times L 38 \text{ mm}$
Тегло 64 g
тип CM61-MS, код за поръчка C0300S



Шлаух за безчетков микроmotor със спрей, без светлина
Дължина 1,80 m
тип CM60-HS, код за поръчка C0201HS



Безчетков микроmotor със спрей, без светлина + шлаух
тип CM61-MHS, код за поръчка C0321S



Блок за управление на безчетков микроmotor
Захранващо напрежение - $24 \pm 2 \text{ V AC}$
Изходно напрежение - 30 V DC
Размери: $120 \times 40 \times 80 \text{ mm}$
Тегло - 255 g
Пневматичен превключвател - $1 \div 3 \text{ bar}$
тип CM61-PCB, код за поръчка C0310



Комплектът CM61-S съдържа:

- Безчетков микроmotor CM61-MS;
- Блок за управление - CM61-PCB;
- Шлаух - CM60-HS;
- Потенциометър - $10 \text{ k } \Omega$, $0,5 \text{ W}$;
- Превключвател 6A, 250 VAC.

тип CM61-S, код за поръчка C0360S

CM61 Безчетков микроmotor без спрей и светлина



Безчетков микроmotor без спрей и светлина
Скорост на въртене $1000 \div 50\,000 \text{ min}^{-1}$
Въртящ момент max 3.3 Ncm
 $\varnothing 22,5 \times L 38 \text{ mm}$
Тегло 64 g
тип CM61-M, код за поръчка C0300



Шлаух за безчетков микроmotor без спрей и светлина
Дължина 1,80 m
тип CM60-H, код за поръчка C0201H



Безчетков микроmotor без спрей и светлина + шлаух
тип CM61-MH, код за поръчка C0321H



Блок за управление на безчетков микроmotor
Захранващо напрежение - $24 \pm 2 \text{ V AC}$
Изходно напрежение - 30 V DC
Размери: $120 \times 40 \times 80 \text{ mm}$
Тегло - 255 g
Пневматичен превключвател - $1 \div 3 \text{ bar}$
тип CM61-PCB, код за поръчка C0310



Комплектът CM61 съдържа:

- Безчетков микроmotor CM61-M;
- Блок за управление - CM61-PCB;
- Шлаух - CM60-H;
- Потенциометър - $10 \text{ k } \Omega$, $0,5 \text{ W}$;
- Превключвател 6A, 250 VAC.

тип CM61, код за поръчка C0360